

FD805R-N

Barrera Reflectante Autoalineable 8 - 50 m

General

El FD805R-N consiste en un transmisor y receptor de infrarrojos en una carcasa compacta, y un controlador a nivel del suelo, que también sirve de interfaz de usuario para la configuración y el mantenimiento. La señal infrarroja del detector se refleja en un prisma y se analiza para detectar la presencia de humo. Está especialmente diseñado para ser utilizado cuando los detectores de humo puntuales no son aplicables debido a la altura o a la inaccesibilidad. El FD805R-N también cuenta con un cabezal motorizado, que permite el realineamiento automático en casos en los que se produzca un cambio gradual de construcción. La unidad tiene salidas de relé para la alarma y el fallo y se adapta como tal a todos los tipos de paneles de incendios

Fácil de instalar

La puesta en marcha del sistema se simplifica gracias a una serie de características innovadoras que se combinan para hacer del FD805R-N el detector más rápido y fácil de instalar de su tipo. Una vez que se conecta el cabezal del detector, mediante el sistema Easifit First Fix, se puede activar un LÁSER integral, que se alinea a lo largo del recorrido óptico del haz. Esto permite que el prisma reflectante sea visto rápidamente y con fiabilidad. Una vez que el LÁSER se ha utilizado para alinear aproximadamente el haz, el sistema de alineación del haz AutoOptimizar toma el control y dirige automáticamente el haz a la posición óptima.

Flexibilidad

El sistema puede ser totalmente personalizado, según los requisitos de cada instalación. Tanto los umbrales de alarma (sensibilidad) como el tiempo de alarma/fallo pueden establecerse desde el Controlador del Sistema a nivel de suelo. Además, el montaje de accesorios integrado permite el uso de una variedad de accesorios estándar que resuelven cualquier problema específico de la instalación.



Details

- Aprobación EN54/CPD
- Compensación automática de la contaminación
- Interfaz de 2 cables del detector al controlador del sistema
- Alineación asistida por láser
- Auto-alineación
- Soporta hasta 2 cabezas detectoras
- Relés separados de incendio y avería por detector

FD805R-N

Barrera Reflectante Autoalineable 8 - 50 m

Technical specifications

Eléctrico

Voltaje de funcionamiento	14 a 36 VDC
Consumo de corriente	Modo bajo consumo: 5.5 - 8 mA Modo alto consumo: 36 mA

Detección

Rango	8 to 50 m
Detección lateral	7.5 m
Longitud de onda óptica	850 nm

Físico

Color	Gris-negro
-------	------------

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-10 a +55°C
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP54

Estándares y regulaciones

Certificación	EN54-12
---------------	---------

Dimensiones Detector

	135 x 135 x 135 mm
Peso	500 g

Dimensiones controlador

	200 x 235 x 81 mm
Peso	1000 g

Dimensiones reflector

	100 x 100 x 9.5 mm
Peso	70 g



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 4 October 2021 - 17:09