

KFP-A-LB

Centrales analógicas Kilsen: tarjeta ampliacion de lazos - 2 Lazos

General

La tarjeta de lazos con conectores desenchufables amplia la capacidad de lazos de una central direccionable en 2 mas y suma 128 zonas extras que pueden ser programadas. Junto con los 2 lazos, la tarjeta tambien incorpora 4 salidas de sirena, las cuales pueden programarse libremente, como mejor convenga.

Aplicaciones

La tarjeta de lazos permite instalar la central en aplicaciones mas grandes. Esto permite concentrar todo el cableado en un punto sin la necesidad de cerrar una red FIRENET.

En caso de tener que ampliar una instalación existente no es necesario poner una segunda central. Unicamente añadir una tarjeta de lazos. Esto hace que el sistema sea mas flexible y fácil de ampliar.

Unicamente las centrales KFP-AF2-09 pueden ser ampliadas añadiendo la tarjeta de lazos.

Montaje

La tarjeta puede ser conectada directamente en la parte frontal de la placa principal del panel. No requiere de cableado adicional.



Details

- 2 lazos y añade 128 zonas
- 4 salidas programables
- Conectores desenchufables
- Conexión directa en la placa base del panel

KFP-A-LB

Centrales analógicas Kilsen: tarjeta ampliacion de lazos - 2 Lazos

Technical specifications

General

Capacidad máxima del sistema (número de dispositivos) hasta 256

Loop

Capacidad máxima del lazo 2

Zone

Máxima capacidad de zona hasta 256

Physical

Form factor	Grande
Dimensiones físicas	120 x 50 x 155 mm (W x H x D)
Peso neto	120 g
Peso de envío	295 g
Tipo de Montaje	Montaje en Superficie

Environmental

Temperatura de funcionamiento	-8 to +42°C
Temperatura de almacenamiento	-10 to +50°C
Humedad relativa	95% max. noncondensing

Regulatory

Cumplimiento	CPD, RoHS, WEEE
Certificación	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4

Outputs

Programmable supervised	4, 700mA / 19.5-28VDC (24VDC nominal)
Cable type	Recommended 2 core 1.5 mm ² twisted pair
End of Line resistor	15kohm

Loops

Outputs	2, 250 mA / 29VDC (29VDC to 36VDC)
Cable length	560hm / 1μF max. 4 km
Cable type	Recommended 2 core 1.5 mm ² twisted pair



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.