



## Retenedor para montaje en pared 50Kg

**AE/V-R2450P**

### Descripción

La función es mantener abiertas las puertas de paso o cortafuegos y liberarlas automáticamente en caso de incendio. Se componen de dos partes, el electroimán propiamente dicho y la contrachapa. Disponen de un botón de desbloqueo que se puede instalar en ambos lados. El electroimán se monta sobre la pared y la contrachapa en la puerta

### Características técnicas

**Material:** acero y termoplástico

**Temperatura de funcionamiento:** -10°C +55°C

**Grado de protección:** IP40

**Alimentación:** 24Vcc

**Consumo:** 45mA

**Fuerza de sujeción:** 50Kg / 490N

