

EST-M04

Estación de micrófono (4 botones)

Visión general

El EST-M04 es un micrófono analógico de 4 botones con gong incorporado, botón para hablar y LED bicolor que indica el estado de listo para hablar.

Para operar el dispositivo, primero seleccione las zonas pulsando los botones designados y luego pulse el botón MIC ON, el LED de estado cambiará de rojo (no listo para la emisión) a luz verde constante. En el caso de un gong incorporado activo, el LED de estado se volverá verde una vez que el gong haya terminado. Cuando termine de transmitir el mensaje, suelte el botón MIC ON para desactivar el micrófono de cuello de cisne.



Details

- Construcción sólida
- Botones de configuración de zona en el panel frontal con LED
- Botón de encendido/apagado del micrófono con LED
- Cuello de micrófono flexible
- Control de volumen del micrófono en el panel posterior
- La característica del gong en el panel posterior, con el volumen

EST-M04

Estación de micrófono (4 botones)

Technical specifications

Eléctrico

Voltaje de funcionamiento	20-57 VDC
---------------------------	-----------

Eficiencia	10 mV / Pa
------------	------------

Nivel de salida	775 mV
-----------------	--------

Físico

Peso neto	1.2 kg
-----------	--------

Distancia máxima del amplificador	250 m
-----------------------------------	-------

Tipo de cable recomendado	UTP
---------------------------	-----

Tipo conector	8P8C (RJ45)
---------------	-------------

Estándares y regulaciones

Normativas	EN54-16
------------	---------

